



سپهر ارتباط گویا Voice Over IP Technology

نحوه ایجاد سیپ ترانک بین گیتوی گرنداستریم GXW410x و سیستم تلفنی 3CX

تنظيمات سيستم تلفني 3CX

پس از وارد شدن به صفحه تنظیمات 3CX وارد منوی SIP Trunks شوید و گزینه add gateway را بزنید .

1	Extensions	SIP Trunks						
	Groups	+ Add SIP Trunk	+ Add gateway	🖋 Edit	X Delete	℃ Enable All	Ø Disable All	C Refresh Registration
1	Contacts							
0	SIP Trunks	Search						

سپس در پنجره باز شده برند گرنداستریم را انتخاب کنید در بخش بعدی تعداد پورت های PSTN و در منوی بعدی Main Trunk No عددی را وارد کنید که بعدا به عنوان DID برای تماس های ورودی استفاده می شود .

Add PSTN Gateway		×
Select Brand		
Grandstream		•
Select model/device		
Grandstream GXW-4104		-
Number of Physical PSTN Ports on device		
4		×
Main Trunk No		
1111		

در بخش بعد در تب General در Registrar/Server/Gateway Hostname or IP آدرس آی پی گیتوی ویپ گرنداستریم را وارد کنید

آدرس : تهران،خیابان بهشتی(عباس آباد)بعد ازخیابان سهروردی،خیابان کاووسی فر،پلاک ۴۷،طبقه۶،واحد ۲

www.persianvoipshop.ir info@persianvoipshop.ir





	DIDs Caller II	D Options	Inbound Parameters	Outbound Parameters	
Trunk D	etails				
Enter na	ame for Trunk				
Grand	dstream GXW-4104		-		
Registra	r/Server/Gateway Ho	ostname or IP			
192.10	68.1.50			5060	* *
Tone Se	t Selection				
Tone Se No To	t Selection onesets available				
Tone Se No To Number	t Selection onesets available r of SIM Calls		•		
Tone Se No To Number	t Selection onesets available r of SIM Calls		•		(
Tone Ser No To Number 4	t Selection onesets available r of SIM Calls r of Physical PSTN Po	rts on device	-		

در بخش بعد در قسمت Authentication و زیر مجموعه آن Type of Authentication را – Do not require را – Type of Authentication قرار دهید IP Based

Authentication	
Type of Authentication	
Do not require - IP Based	
Authentication ID (aka SIP User ID)	
10000	
Authentication Password	
sepehr123	۲

در این بخش Authentication ID و Authentication Password را به خاطر داشته باشید که در تنظیمات گیتوی گرنداستریم باید بخش مربوطه آن را وارد نمایید .

درمنوی inbound Rules باید یک DID Rule برای مسیر دهی تماس های ورودی اضافه شود

آدرس : تهران،خیابان بهشتی(عباس آباد)بعد ازخیابان سهروردی،خیابان کاووسی فر،پلاک ۴۷،طبقه۶،واحد ۲

www.persianvoipshop.ir info@persianvoipshop.ir



سپهر ارتباط گویا Voice Over IP Technology

3	CX	프	Support +	Update 🗣 🗸	English (US) 👻		
alt	Dashboard	Add Inbound Rule ок Сапсеі				🕲 He	alp
	Phones						
1	Extensions	Participant and Pa					
	Groups	General					
1	Contacts	Name					
0	SIP Trunks						
ŧ	Inbound Rules	1111					
1	Outbound Rules						
Ģ	Digital Receptionist	and the second					
200	Ring Groups	Route calls to					
-	Call Queues	Destination for calls during office hours					7
***	Bridges	LACTION					
Ð	FAX Extensions	200				•	1

و در منوی outbound Rules یک مسیر برای تماس های خروجی ایجاد شود

General	
Rule Name	
Grandstream.Outbound	
Apply this rule to these calls	
Calls to numbers starting with prefix	
9	

Make outbound calls on

Configure up to 5 backup routes for outgoing calls. Each route can be configured differently

				Strip	Prepend
Route	1	Grandstream GXW-4104	•	1	
Route	2	BLOCK CALLS	•	0 🔽	
Route	3	BLOCK CALLS	•	0 🔽	
Route	4	BLOCK CALLS	•	0 🔽	
Route	5	BLOCK CALLS	•	0 💌	

www.persianvoipshop.ir info@persianvoipshop.ir

آدرس : تهران،خیابان بهشتی(عباس آباد)بعد ازخیابان سهروردی،خیابان کاووسی فر،پلاک ۴۷،طبقه۶،واحد ۲





تنظیمات مربوط به مرکز تلفن 3CX انجام شد. در این مرحله وارد تنظیمات گیتوی گرنداستریم شوید . در تب Accounts >> General Settings آدرس آی پی سرور 3cx را وارد نمایید .

GXW410X PSTN Gateway						Logout	Reboot
Grändstream	<u>Status</u>	Accounts	<u>Settings</u>	<u>Networks</u>	<u>Maintenance</u>	<u>FXO Lines</u>	Line Ana
							Version
Accounts	General	Settings					
Account 1							52
General Settings		Account Active:	● Yes ◎ No	0			
Networks Settings		Account Name:	p1		(Optional, nam	e of your profil	le)
SIP Settings		SIP Server:	192.168.1.17		(Server domain	name or IP ad	dress)
Audio Settings		Outbound Proxy:			(Domain name	or IP address i	f in use)
Call Settings							

در همین تب در منوی User account فیلد های مربوط به Authenticate ID ، SIP UserID ، Channels و Authenticate ID ، SIP UserID ، Channels را پر نمایید . این موارد باید مطابق با فیلدهای مربوطه در ایجاد ترانک و منوی Authenticate ID ، SIP UserID ، Channels در مرکز تماس 3cx باشد .

Frandstream	<u>Sta</u>	<u>tus</u> Accounts	<u>Settings Networks</u>	<u>Maintenance</u> FXO Lines	Line Analysis Version: 1.4.1.5
Accounts S	[P User Acco	ounts			
Account 2			SIP UserID Setting		
Account 3	Channel(s)	SIP User ID	Authenticate ID	Authen Password	SIP Account
ser Account	1	10000	10000	•••••	Account 1 👻
	2	10000	10000	••••	Account 1 👻
	3	10000	10000	•••••	Account 1 👻
			10000	(Courses)	Account 1 -

آدرس : تهران،خیابان بهشتی(عباس آباد)بعد ازخیابان سهروردی،خیابان کاووسی فر،پلاک ۴۷،طبقه۶،واحد ۲





وارد تب Settings شوید و در بخش Channels Settings >> Calling to VoIP تنظیمات مربوطه را مانند شکل زیر انجام دهید .

XW410X PSTN Gateway					Logout	Reboot	
Grändstream	<u>Status Accour</u>	<u>its</u> Settings	<u>Networks</u>	<u>Maintenance</u>	FXO Lines	<u>Line Analysis</u> Version: 1.4.1.5	
Settings	Channels Setting	js					
General Settings							
Call Settings		5	SIP Channel S	etting			
Channels Settings							
	DTMF Methods	(1-7): ch1-4:1;		(defaul	t 1)		
		(1:in-audio, 2:RF	C2833, 3:1+2, 4	SIP Info, 5:1+4, 6	2+4, 7:1+2+4)		
	No Key Entry Timeout(Xls): ch1-4:4;		(1-9, de	efault 4)		
	Local SIP Listen	Port: ch1-4:5060++;		(defaul	t ch1-8:5060++	;)	
	SRTP Mode	(1-3): ch1-4:1;		(defaul	t 1)		
		(1:disabled, 2:en	abled but not for	ced, 3:enabled and	forced)		
	Calling to VoIP						
	Unconditional Call F	orward to Following:					
	Use	er ID: ch1-4:1111;		(i.e ch1-2:223;cl	h3:224)	
	SIP Se	erver: ch1-4:p1;		(ch1-2:p1;ch3:p	2)	
	SIP Destination	Port: ch1-4:5060;		(ch1-2:5060;ch2	::7080)	

عدد ۱۱۱۱ در واقع همان DID است که قبلا در ایجاد SIP Trunk در 3cx ایجاد شده بود .

آدرس : تهران،خیابان بهشتی(عباس آباد)بعد ازخیابان سهروردی،خیابان کاووسی فر،پلاک ۴۷،طبقه۶،واحد ۲

www.persianvoipshop.ir info@persianvoipshop.ir





جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

41204+++

www.Persianvoipshop.ir



آدرس : تهران،خیابان بهشتی(عباس آباد)بعد ازخیابان سهروردی،خیابان کاووسی فر،پلاک ۴۷،طبقه۶،واحد ۲

www.persianvoipshop.ir info@persianvoipshop.ir